


# B&R X20BC0083

| | |
|---|---|
| MARQUE | B&R |
| RÉFÉRENCE | X20BC0083-2 |

Coupleur bus B&R X20BC0083 pour architecture décentralisée X20 Systems. Il assure la liaison entre le réseau POWERLINK et les modules d'entrées/sorties X2X Link.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UKCA ATEX UL HazLoc DNV LR KR ABS EAC KC |
| Logiciel de programmation | • Automation Studio |
| Sauvegarde par pile | Non |
| Support carte mémoire | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -25 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 72 mm |
| Hauteur (mm) | 100 mm |
| Largeur (mm) | 37,5 mm |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 2 W |
| Type d'alimentation | DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 28,8 V |
| Tension d'alimentation min (V) | 20,4 V |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • POWERLINK V1<br>• POWERLINK V2<br>• X2X Link |
| Ports Ethernet | 2 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 0 |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Entrées TOR | 0 |
| Sorties TOR | 0 |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • POWERLINK V1/V2 controlled node<br>• X2X Link master<br>• Integrated 2-port Ethernet hub<br>• Automatic firmware update via fieldbus<br>• Dynamic node allocation (DNA) |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/br-x20bc0083/