

Allen-Bradley

Allen Bradley 1761-L16BWA

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1761-L16BWA

Automate programmable Allen Bradley 1761-L16BWA de la gamme MicroLogix, doté de 10 entrées et 6 sorties relais. Il trouve sa place dans les applications d'automatisation compacte nécessitant une alimentation AC.

Fiche technique

Certifications

Certifications	UL Class I Division 2 Groups A B C D
Logiciel de programmation	• RSLogix 500 • RSLogix Micro
Sauvegarde par pile	Non
Nombre de compteurs rapides	1
Support carte mémoire	Non

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	73 mm
Hauteur (mm)	80 mm
Largeur (mm)	120 mm

Communication

Protocoles de communication	• DF1 Full-Duplex • DF1 Half-Duplex Slave • DH-485 • Modbus RTU Slave

Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	26 W
Type d'alimentation	AC
Tension d'alimentation max (V)	264V V
Tension d'alimentation min (V)	85V V

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Tension des entrées TOR	24V DC V
Entrées TOR	10
Type de sorties TOR	Relais
Sorties TOR	6

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	1 KB
Mémoire de chargement (Mo)	0 MB
Mémoire programme (Ko)	1 KB
Mémoire de travail (Ko)	1 KB

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Compteur rapide • Interruption temporisée sélectionnable (STI) • PID
Nombre maximum de modules d'extension	0

Programmation

Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Voir la fiche en ligne https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/allen-bradley-1761-l16bwa/