

MITSUBISHI ELECTRIC

Mitsubishi MR-J2-03A5

MARQUE	Mitsubishi
RÉFÉRENCE	MR-J2-03A5

Le variateur Mitsubishi MR-J2-03A5 pilote un servomoteur AC synchrone à aimant permanent en contrôle de position, de vitesse ou de couple. Il trouve sa place dans les applications d'automatisation nécessitant une régulation fine de faible puissance.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	0

Communication

Protocoles de communication	• RS-232C • RS-422

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Convection naturelle

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	1
Tension d'entrée max (V)	127
Tension d'entrée min (V)	85
Tolérance tension d'entrée (%)	-15% to +10% %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Régulation de position • Régulation de vitesse • Régulation de couple

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• AC servo motor (permanent magnet synchronous)

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,03 kW

Puissance et courant

Puissance nominale (ch)	0,04 hp

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/mitsubishi-mr-j2-03a5/