

Schneider Electric

Schneider Electric BMECRA31210

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	BMECRA31210

Adaptateur de drop RIO Ethernet pour l'architecture Modicon M580, dédié à l'extension de châssis X80 en rack local ou distant.

Fiche technique

Certifications

Certifications	Merchant Navy
LED de diagnostic	RUN (green), ERR (red), Mod Status (green/red), Net Status (green/red), STS Ethernet link (green)
Mirroring de port	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	87,5 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Largeur (mm)	32 mm
Poids (kg)	0,225 kg

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • Modbus TCP • RSTP • CIP Explicit messaging • SNMP • DHCP • SNTP • FDR • FTP • TFTP

Alimentation

Consommation (W)	5,94 W
Type d'alimentation	DC
Tension d'alimentation max (V)	3,3 V
Tension d'alimentation min (V)	3,3 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M580 BMEP58xxxx • Modicon M580 BMEH58xxxx (Hot Standby)

Compatibilité contrôleur — critique

Châssis compatibles	• Modicon X80 Ethernet racks: BMEXBP0400(H) • BMEXBP0602(H) • BMEXBP0800(H) • BMEXBP1002(H) • BMEXBP1200(H)
Prérequis firmware	EcoStruxure Control Expert (formerly Unity Pro); module firmware SV >= 2.18 (for hardware PV >= 05)

Protocoles supportés

Rôle de l'appareil	• EIO drop adaptor • X80 Ethernet RIO drop adaptor

Ports Ethernet

Nombre de ports Ethernet	3
Full-duplex	Oui
Connecteur de port	RJ45
Débit de port (Mbps)	10/100 Mbit/s

Fonctionnalités réseau

Protocoles de redondance en anneau	• RSTP
Fonctions de sécurité réseau	• Enable/Disable communication ports • Syslog protocol support
Type de commutation	managed

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/schneider-electric-bmecra31210/