

SIEMENS

Siemens 6SL3210-1SB12-3AA0

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3210-1SB12-3AA0

Variateur de fréquence Siemens SINAMICS destiné au pilotage de moteurs de faible puissance (0,37 kW). Ce produit s'intègre dans les installations nécessitant un contrôle précis de la vitesse et du couple en 240V.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	55 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	145 mm
Hauteur (mm)	173 mm
Largeur (mm)	73 mm
Poids (kg)	0,55 kg

Communication

Protocoles de communication	• DRIVE-CLiQ

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	0
Nombre de sorties TOR	0
Nombre d'entrées analogiques	0
Nombre de sorties analogiques	0
Nombre de sorties relais	0

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	264
Tension d'entrée min (V)	180
Tolérance tension d'entrée (%)	±10% %

Puissance

Puissance nominale (kW)	0,37 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	CE (Low Voltage and EMC Directives), cULus (E192450)

Filtrage

Classe de filtre CEM	Category C2 to EN 61800-3 (first environment, restricted distribution)
Filtre CEM intégré	Oui

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	2,3 A
Courant de sortie transitoire (A)	4,6 A
Capacité de surcharge (%)	200 %
Puissance nominale (ch)	0,5 hp

Sortie

Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3210-1sb12-3aa0/