


Allen-Bradley

# Allen Bradley 2094-AMP5

| | |
|---|---|
| MARQUE | Allen Bradley |
| RÉFÉRENCE | 2094-AMP5 |

Variateur Kinetix 2094-AMP5 Allen Bradley destiné au motion control d'axes en position, vitesse et couple. Il s'intègre dans les architectures Sercos pilotées par automate Logix.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | c-UL-us (UL 508C) CE C-Tick / RCM KC |
| Rendement (%) | 98% |
| Type d'afficheur | 7-segment LED fault status indicator |
| Résistance de freinage intégrée | No internal shunt resistor (external shunt module 2094-BSP2 required) |
| Couplage bus DC | Oui |
| Régulateur PID intégré | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 50 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 51 mm |
| Hauteur (mm) | 206 mm |
| Largeur (mm) | 176 mm |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • Sercos |

## Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Convection naturelle |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phases en entrée | 3 |
| Tension d'entrée max (V) | 264 |
| Tension d'entrée min (V) | 195 |
| Tolérance tension d'entrée (%) | 195...264V rms (230V nom) % |

## Contrôle moteur

| | |
|---|---|
| Modes de contrôle | • position<br>• velocity<br>• torque |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre d'entrées TOR | 6 |
| Nombre de sorties TOR | 0 |
| Nombre d'entrées analogiques | 0 |
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Nombre de sorties relais | 1 |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Types de moteurs supportés | • AC permanent magnet servo (rotary)<br>• linear servo (LDC/LDL) |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 1,2 kW |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Classe de filtre CEM | EN 61800-3 Category C2 (Group 2 Class A with external LIM/filter) |
| Filtre CEM intégré | Non |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 3,7 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 7,4 A |

| | |
|---|---|
| Capacité de surcharge (%) | 150 % |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Fréquence de sortie max (Hz) | 500 Hz |
| Fréquence de sortie min (Hz) | 0 Hz |
| Fréquence de découpage (kHz) | 8 kHz |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-2094-amp5/