

Lenze

Lenze EVS9331-EI

MARQUE	Lenze
RÉFÉRENCE	EVS9331-EI

Variateur Lenze EVS9331-EI de la gamme 9300, 55 kW, pour pilotage de moteurs asynchrones et synchrones en vitesse, couple ou position. Trouve sa place dans les installations industrielles exigeant un contrôle moteur précis.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL
Résistance de freinage intégrée	no (external brake module EMB9351-E / brake chopper)
Couplage bus DC	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	50 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	702 mm
Hauteur (mm)	750 mm
Largeur (mm)	450 mm

Communication

Protocoles de communication	• INTERBUS • PROFIBUS-DP • CANopen • DeviceNet • EtherCAT

Format

Format	Montage en façade

Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Tension d'alimentation

Nombre de phases en entrée	3
Tension d'entrée max (V)	528
Tension d'entrée min (V)	320
Tolérance tension d'entrée (%)	-0% / +0% (320 V ... 528 V, 45...65 Hz) %

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• Régulation de vitesse • Régulation de couple • Régulation de position

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	5
Nombre de sorties TOR	4
Nombre d'entrées analogiques	2
Nombre de sorties analogiques	2
Nombre de sorties relais	0

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• PM synchronous • asynchronous standard • asynchronous servo

Puissance

Puissance nominale (kW)	55 kW

Filtrage

Classe de filtre CEM	C2 (with mains filter A); C3 immunity per IEC/EN 61800-3
Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	110 A
Courant de sortie transitoire (A)	165 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	75 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	not limited (limited only by switching frequency) Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	8 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/lenze-evs9331-ei/