


Schneider Electric

# Schneider Electric ABE7R16S111E

| | |
|---|---|
| MARQUE | Schneider Electric |
| RÉFÉRENCE | ABE7R16S111E |

Module relais de sortie digitale ABE7R16S111E, référence Schneider Electric à 16 canaux, conçu pour l'interfaçage entre automates Modicon et actionneurs de terrain.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | EAC |
| Remplaçable à chaud | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 60 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | -5 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 58 mm |
| Hauteur (mm) | 70 mm |
| Largeur (mm) | 125 mm |
| Poids (kg) | 0,405 kg |

### Alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'alimentation (V) | 24 V |

### Type de module

| | |
|---|---|
| Contrôleurs compatibles | • Modicon TSX Micro<br>• Modicon TSX Premium<br>• Modicon Quantum<br>• Modicon M340<br>• Modicon M580 |

| | |
|---|---|
| Type de module | Sorties TOR |

## Architecture PAC

| | |
|---|---|
| Redondance supportée | Non |

## Canaux

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 16 |
| Type de signal | 24V DC relay output, 1 NO contact, 250V AC / 30V DC contact switching |

## Connexion

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | push-in |
| Type de connecteur | HE10 20-way flat cable (PLC side), spring terminal removable 0.09-2.5 mm² (field side) |

## Diagnostic

| | |
|---|---|
| Fonctions de diagnostic | • Internal PLC-side fuse 1A (5x20mm fast-blow)<br>• External preactuator-side fuse provision |

## Caractéristiques électriques

| | |
|---|---|
| Type d'isolation | Galvanique |
| Tension d'isolation (V) | 2□000 V |
| Courant de sortie par canal (mA) | 2□000 mA |
| Courant de sortie total (A) | 12 A |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7r16s111e/