


SIEMENS

# Siemens 6ES7288-1CR20-0AA1

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6ES7288-1CR20-0AA1 |

CPU Siemens SIMATIC S7-200 référence 6ES7288-1CR20-0AA1, 12 entrées TOR et 8 sorties relais intégrées. Trouve sa place dans les automatismes de petite et moyenne envergure.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE |
| Logiciel de programmation | • STEP 7 Micro/WIN SMART |
| Sauvegarde par pile | Non |
| Nombre de compteurs rapides | 4 |
| Support carte mémoire | Non |
| Nombre de canaux PTO | 0 |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 81 mm |
| Hauteur (mm) | 100 mm |
| Largeur (mm) | 90 mm |
| Poids (kg) | 0,426 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • PPI<br>• Freeport<br>• Modbus RTU |
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 6 W |
| Type d'alimentation | AC/DC |
| Tension d'alimentation max (V) | 264 V V |
| Tension d'alimentation min (V) | 85 V V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Tension des entrées TOR | 24 V DC V |
| Entrées TOR | 12 |
| Type de sorties TOR | Relais |
| Sorties TOR | 8 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 8 KB |
| Mémoire programme (Ko) | 12 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 20 KB |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Version firmware | V2.3 |
| Langues supportées | • LAD<br>• FBD<br>• STL |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • PID<br>• Compteurs rapides<br>• Freeport communication<br>• USS protocol<br>• Modbus RTU |

| | |
|---|---|
| Nombre maximum de modules d'extension | 0 |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6es7288-1cr20-0aa1/