


SIEMENS

# Siemens 6SN1123-1AA00-0DA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6SN1123-1AA00-0DA0 |

Module puissance Siemens Simodrive 6SN1123-1AA00-0DA0, courant de sortie continu 28A, pour le contrôle vectoriel de moteurs sur applications industrielles.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE UL CSA |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 288 mm |
| Hauteur (mm) | 480 mm |
| Largeur (mm) | 100 mm |
| Poids (kg) | 9 kg |

### Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

### Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Nombre de phases en entrée | 3 |
| Tension d'entrée max (V) | 680 |
| Tension d'entrée min (V) | 600 |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité | • safe start inhibit |

## Contrôle moteur

| | |
|---|---|
| Modes de contrôle | • Contrôle vectoriel |

## Moteurs compatibles

| | |
|---|---|
| Types de moteurs supportés | • 1FT5<br>• 1FT6<br>• 1FK6<br>• 1PH<br>• 1FE1<br>• 1FN<br>• Asynchrone (induction) |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Filtre CEM intégré | Non |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 28 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 47 A |
| Capacité de surcharge (%) | 167,9 % |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre de sorties relais | 1 |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Fréquence de découpage (kHz) | 3,2 kHz |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/siemens-6sn1123-1aa00-0da0/