

Allen-Bradley

Allen Bradley 1756-L62S

MARQUE	Allen Bradley
RÉFÉRENCE	1756-L62S

Le contrôleur 1756-L62S Allen Bradley ControlLogix associe commande standard et fonctions de sécurité SIL 3/PLe dans un seul projet. Il trouve sa place dans les architectures d'automates programmables exigeant une gestion de sécurité intégrée.

Fiche technique

Certifications

Certifications	c-UL-us, CSA, CE, FM, KC, TÜV SIL 3 / PLe, UL SIL CL 3
Logiciel de programmation	• RSLogix 5000 • Studio 5000 Logix Designer
Sauvegarde par pile	Oui
Support carte mémoire	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	0 °C

Communication

Protocoles de communication	• EtherNet/IP • ControlNet • DeviceNet • Data Highway Plus • Remote I/O • DF1 • DH-485
Ports Ethernet	0
Ports USB	0
Ports série	1

Alimentation

Consommation (W)	3,5 W

Entrées / sorties intégrées

Entrées analogiques	0
Sorties analogiques	0
Entrées TOR	0
Sorties TOR	0

Mémoire

Mémoire de données (Ko)	4□096 KB
Mémoire de chargement (Mo)	128 MB
Mémoire programme (Ko)	4□096 KB
Mémoire de travail (Ko)	478 KB

Programmation

Version firmware	20,018
Langues supportées	• Schéma à contacts (LD)

Extension et architecture

Fonctions intégrées	• Safety control up to SIL 3 / PLe / Cat 4 • Standard + safety in single project • Sauvegarde par pile • CompactFlash nonvolatile memory support • Requires 1756-LSP safety partner
Nombre maximum de modules d'extension	15

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1756-l62s/