


Allen-Bradley

# Allen Bradley 1761-L16BWA

| | |
|---|---|
| MARQUE | Allen Bradley |
| RÉFÉRENCE | 1761-L16BWA |

Automate programmable Allen Bradley 1761-L16BWA de la gamme MicroLogix, doté de 10 entrées et 6 sorties relais. Il trouve sa place dans les applications d'automatisation compacte nécessitant une alimentation AC.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | UL, CE, EAC, Class I Division 2 Groups A B C D |
| Logiciel de programmation | • RSLogix 500<br>• RSLogix Micro |
| Sauvegarde par pile | Non |
| Nombre de compteurs rapides | 1 |
| Support carte mémoire | Non |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 73 mm |
| Hauteur (mm) | 80 mm |
| Largeur (mm) | 120 mm |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • DF1 Full-Duplex<br>• DF1 Half-Duplex Slave<br>• DH-485<br>• Modbus RTU Slave |

| | |
|---|---|
| Ports Ethernet | 0 |
| Ports USB | 0 |
| Ports série | 1 |

## Alimentation

| | |
|---|---|
| Consommation (W) | 26 W |
| Type d'alimentation | AC |
| Tension d'alimentation max (V) | 264V V |
| Tension d'alimentation min (V) | 85V V |

## Entrées / sorties intégrées

| | |
|---|---|
| Entrées analogiques | 0 |
| Sorties analogiques | 0 |
| Tension des entrées TOR | 24V DC V |
| Entrées TOR | 10 |
| Type de sorties TOR | Relais |
| Sorties TOR | 6 |

## Mémoire

| | |
|---|---|
| Mémoire de données (Ko) | 1 KB |
| Mémoire de chargement (Mo) | 0 MB |
| Mémoire programme (Ko) | 1 KB |
| Mémoire de travail (Ko) | 1 KB |

## Extension et architecture

| | |
|---|---|
| Fonctions intégrées | • Compteur rapide<br>• Interruption temporisée sélectionnable (STI)<br>• PID |
| Nombre maximum de modules d'extension | 0 |

## Programmation

| | |
|---|---|
| Langues supportées | • Schéma à contacts (LD) |

**Voir la fiche en ligne** https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/allen-bradley-1761-l16bwa/