

SIEMENS

Siemens 6SL3210-1KE15-8AB2

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3210-1KE15-8AB2

Convertisseur de fréquence Siemens SINAMICS 6SL3210-1KE15-8AB2, puissance nominale 2,2 kW, destiné au pilotage de moteurs asynchrones et synchrones en environnement industriel.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE UL C UL KC EAC RCM (C-Tick)
Rendement (%)	97%
Résistance de freinage intégrée	No (external connection available via DC link terminals)
Couplage bus DC	Non
Classe d'efficacité énergétique	IE2
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	155 mm
Hauteur (mm)	173 mm
Largeur (mm)	73 mm
Poids (kg)	1,4 kg

Communication

Protocoles de communication	• USS • Modbus RTU

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO (Safe Torque Off)

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• V/f linéaire • V/f square-law • V/f parameterizable • V/f with Flux Current Control (FCC) • V/f ECO • Contrôle vectoriel sans capteur

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	6
Nombre de sorties TOR	2
Nombre d'entrées analogiques	1
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	1

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	480
Tension d'entrée min (V)	380
Tolérance tension d'entrée (%)	+10% / -20% %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Moteur asynchrone • Synchronous motor (PMSM)

Puissance

Puissance nominale (kW)	2,2 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 2 / PLd (IEC 62061, ISO 13849-1)

Filtrage

Classe de filtre CEM	Class A

Filtre CEM intégré	Oui

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	5,6 A
Courant de sortie transitoire (A)	8,2 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	3 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	550 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3210-1ke15-8ab2/