

SIEMENS

Siemens 6SL3210-1KE18-8UF1

MARQUE	Siemens
RÉFÉRENCE	6SL3210-1KE18-8UF1

Variateur de vitesse Siemens SINAMICS 4 kW à montage panel, doté d'entrées/sorties étendues et de la fonction STO. Il pilote les moteurs asynchrones dans les applications d'automatisation industrielle nécessitant communication PROFINET ou Ethernet/IP.

Fiche technique

Certifications

Certifications	CE C UL UL KC EAC C-Tick (RCM)
Rendement (%)	97%
Facteur de puissance	0,8
Résistance de freinage intégrée	Internal brake chopper; external braking resistor required
Couplage bus DC	Oui
Classe d'efficacité énergétique	IE2
Régulateur PID intégré	Oui

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	40 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-10 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	203 mm
Hauteur (mm)	196 mm
Largeur (mm)	73 mm
Poids (kg)	1,7 kg

Communication

Protocoles de communication	• PROFINET • EtherNet/IP

Format

Format	Montage en façade
Mode de refroidissement	Ventilation forcée

Sécurité

Fonctions de sécurité	• STO (Safe Torque Off)

Contrôle moteur

Modes de contrôle	• V/f linéaire • V/f square-law • V/f parameterizable • V/f with FCC • V/f ECO linear • V/f ECO square-law • Contrôle vectoriel sans capteur

Entrées / sorties

Nombre d'entrées TOR	6
Nombre de sorties TOR	2
Nombre d'entrées analogiques	1
Nombre de sorties analogiques	1
Nombre de sorties relais	1

Tension d'alimentation

Tension d'entrée max (V)	528
Tension d'entrée min (V)	304
Tolérance tension d'entrée (%)	+10 % / -20 % %

Moteurs compatibles

Types de moteurs supportés	• Asynchronous induction

Puissance

Puissance nominale (kW)	4 kW

Fonctions de sécurité

Certification de sécurité	SIL 2 (IEC 62061), PLd Category 3 (EN ISO 13849-1)

Filtrage

Filtre CEM intégré	Non

Puissance et courant

Courant de sortie continu (A)	8,8 A
Courant de sortie transitoire (A)	14,6 A
Capacité de surcharge (%)	150 %
Puissance nominale (ch)	5 hp

Sortie

Fréquence de sortie max (Hz)	550 Hz
Fréquence de sortie min (Hz)	0 Hz
Fréquence de découpage (kHz)	4 kHz

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3210-1ke18-8uf1/