


SIEMENS

# Siemens 6SL3210-1SB11-0AA0

| | |
|---|---|
| MARQUE | Siemens |
| RÉFÉRENCE | 6SL3210-1SB11-0AA0 |

Variateur de fréquence Siemens SINAMICS 6SL3210-1SB11-0AA0, conçu pour le pilotage de moteurs asynchrones de faible puissance en environnement industriel. Ce produit s'intègre dans les applications de production nécessitant un contrôle précis de la vitesse.

## Fiche technique

### Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE C UL |
| Couplage bus DC | Oui |

### Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement max (°C) | 55 °C |
| Température de fonctionnement min (°C) | 0 °C |
| Indice de protection IP | 20 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Profondeur (mm) | 145 mm |
| Hauteur (mm) | 173 mm |
| Largeur (mm) | 73 mm |
| Poids (kg) | 0,5 kg |

### Communication

| | |
|---|---|
| Protocoles de communication | • DRIVE-CLiQ |

### Format

| | |
|---|---|
| Format | Montage en façade |
| Mode de refroidissement | Ventilation forcée |

## Sécurité

| | |
|---|---|
| Fonctions de sécurité | • STO |

## Entrées / sorties

| | |
|---|---|
| Nombre d'entrées TOR | 0 |
| Nombre de sorties TOR | 0 |
| Nombre d'entrées analogiques | 0 |
| Nombre de sorties analogiques | 0 |
| Nombre de sorties relais | 0 |

## Tension d'alimentation

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée max (V) | 264 |
| Tension d'entrée min (V) | 180 |
| Tolérance tension d'entrée (%) | ±10% % |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance nominale (kW) | 0,12 kW |

## Fonctions de sécurité

| | |
|---|---|
| Certification de sécurité | CE (Low Voltage and EMC Directives), cULus (E192450) |

## Filtrage

| | |
|---|---|
| Classe de filtre CEM | Category C2 to EN 61800-3 (first environment, restricted distribution) |
| Filtre CEM intégré | Oui |

## Puissance et courant

| | |
|---|---|
| Courant de sortie continu (A) | 0,7 A |
| Courant de sortie transitoire (A) | 1,4 A |
| Capacité de surcharge (%) | 200 % |
| Puissance nominale (ch) | 0,16 hp |

## Sortie

| | |
|---|---|
| Fréquence de découpage (kHz) | 4 kHz |

**Voir la fiche en ligne**
https://www.seujet-international.com/fr-ch/produit/siemens-6sl3210-1sb11-0aa0/