

Schneider Electric ABE7H16R30

MARQUE	Schneider Electric
RÉFÉRENCE	ABE7H16R30

Le module ABE7H16R30 Schneider Electric est un bornier de raccordement 16 voies destiné à l'interfaçage entrées sorties des automates Modicon. Il trouve sa place dans les armoires industrielles nécessitant un raccordement rapide par câble HE-10 vers les cartes d'entrées sorties.

Fiche technique

Certifications

Certifications	GL

Environnement

Température de fonctionnement max (°C)	60 °C
Température de fonctionnement min (°C)	-5 °C
Indice de protection IP	20

Dimensions

Profondeur (mm)	67 mm
Hauteur (mm)	70 mm
Largeur (mm)	125 mm
Poids (kg)	0,346 kg

Alimentation

Tension d'alimentation (V)	24 V

Type de module

Contrôleurs compatibles	• Modicon M221 • Modicon TM3 • Modicon X80 • Modicon Premium • Modicon TSX Micro • Modicon STB • Modicon M340 • Modicon M580 • Modicon Quantum • Modicon M241 • Modicon M251
Type de module	Mixte

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	19...30 V DC
Type d'isolation	Aucune
Tension d'isolation (V)	2□000 V
Courant de sortie par canal (mA)	500 mA
Courant de sortie total (A)	1,8 A

Canaux

Nombre de canaux	16
Type de signal	24 V DC discrete

Connexion

Type de raccordement	Bornier à vis
Type de connecteur	HE-10 20 pins

Diagnostic

Fonctions de diagnostic	• Power ON LED (green)

Voir la fiche en ligne
https://www.seujet-international.com/fr-fr/produit/schneider-electric-abe7h16r30/